

COFFRET EX D POUR DISJONCTEURS - 1 TÊTE DE LIGNE + 4 CIRCUITS

Zones 1, 2, 21, 22

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

COFFRETS Ex d

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)



Coffret Ex d de la série CCF7AG conçu pour abriter différents types de protections électriques en atmosphères explosives, utilisables dans les zones 1, 2, 21 et 22. Chaque bloc est actionné à l'aide d'une poignée robuste et fiable non verrouillable.

Dans ce cas particulier, nous présentons une tête de ligne et quatre services comprenant :

1x Disjoncteur miniature 2x32A (SCH IC60L A9F94232) -> En tant que tête de ligne.
4x Blocs (Disjoncteur à courant résiduel + Disjoncteur miniature / SCH A9F94216 + A9Q41225) -> Comme services. Chaque bloc est associé à une poignée

D'autres capacités de protection sont possibles sur demande.



Certificat d'examen de type

RÉFÉRENCES

Désignation:	Référence:
Coffret de commande Ex d - 1 disjoncteur miniature / 4 courant résiduel + disjoncteur miniature	4D1001

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection:	II 2G Ex db IIB+H2 T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Certificat:	Certificat d'examen de type
Corps:	Alliage d'aluminium Gris RAL 7000
Température de service:	-20°C à +40°C
Indice de protection:	IP66
Dimensions:	Externes: 400x500x250 mm Internes: 305x405x202 mm
Intérieur:	Plaque de fixation 290x390mm
Contenu:	1x Disjoncteur miniature 2x32A (SCH IC60L A9F94232) -> En tête de ligne. 4x Blocs (Disjoncteur à courant résiduel + Disjoncteur miniature / SCH A9F94216 + A9Q41225) -> Comme services. Chaque bloc est associé à une poignée
Entrées de câble:	5x M20X1,5 (presse-étoupes/bouchons non inclus)

